

## Specyfikacja Steinel Motion Sensor IS 360-3 Czarny



[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Numer artykułu               | 229387                       |
| EAN                          | 4007841006525                |
| Kod Producenta               | 006525                       |
| Producent                    | Steinel                      |
| Nazwa producenta             | Motion sensor IS 360-3 black |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1                            |
| Gwarancja                    | 3 lata                       |

### Informacje techniczne

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Żywotność (h)      | 0                   |
| Napięcie lampy (V) | 220-240             |
| Stopień ochrony IP | IP54                |
| Montaż             | Wpuszczany          |
| Obudowa            | Plastik             |
| Rodzaj produktu    | Akcesoria - Czujnik |

### Informacje o żarówce

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Seria | Steinel sensor serie 360 |
|-------|--------------------------|

### Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 121 |
|---------------|-----|

## Sensor Information

---

|             |               |
|-------------|---------------|
| Typ sensora | Czujnik ruchu |
|-------------|---------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Sensor Reach (m) | 12m |
|------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Sensor Detection Angle (degree) | 360 |
|---------------------------------|-----|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Sensor Time Setting | 5 sec - 15 min |
|---------------------|----------------|